0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

LEDNINGSHÅLLARE

Hållarens ryggstycke och överfall är av kopparlegering. Skruvar och brickor av syrafast stål. Fotplatta av varmförzinkat segjärn alternativt stål, fäst-skruvar av varmförzinkat stål medföljer. Hållaren kan monteras stående eller hängande. Hållaren är i horisontalplanet inställbar i varje önskad vinkel. Inställt läge låses med en stoppskruv i fotplattan. Hållaren kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren. Åtdragningsmoment 45 Nm, 16 mm hylsa användes.

LB nummer	Passar lina area mm^2	Passar stång diameter mm	Figur	H mm	D mm	B mm	Vikt kg	Konstruktions-spänning max kV
5744721	50-120	9–14	1	110	M12	-	1,1	72,5
5744821	150–300	16–23	1	110	M12	-	1,1	72,5[1)]
5744722	50-120	9-14	1	110	M16	-	1,1	72,5
5744822	150-300	16-23	1	110	M16	-	1,1	72,5[1)]
5744723	50-120	9-14	2	90	M12	76	1,8	72,5
5744823	150-300	16-23	2	90	M12	76	1,8	72,5[1)]
5744725	50-120	9-14	2	90	M16	127	2,6	72,5
5744825	150-300	16-23	2	90	M16	127	2,6	72,5[1)]

1) Linarea 240 mm² – 300 mm²: 145 kV.