



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

T-ANSLUTNING, LINA – TAPP

Av aluminiumlegering. Skruvar och brickor

av rostfritt stål, med vaxsmorda gängor.

Linspårets kontaktyta har tvärgående

räfflor. Tappspåret är slätbearbetat.

Spåren skall behandlas med kontaktpasta

för att minska övergångsmotståndet.

Klämman kan belastas med samma drift-

och kortslutningsström som är tillåten för

ledaren. Linans kontaktyta skall bestrykas

med kontaktpasta 5490311.

Åtdragningsmoment 46 Nm, 17 mm hylsa

användes.

LB nummer	Passar lina area A mm ²	Passar tapp diameter B mm	C mm	Antal överfall linsida	Antal överfall tappside	Vikt kg	Konstruktions- spänning max kV
<i>2723131</i>	157	30	78	2	2	1,1	245
<i>2723132</i>	241	30	78	2	2	1,1	245
<i>2723142</i>	241	40	78	2	2	2,5	245
<i>2723133</i>	329	30	78	2	2	1,5	245
<i>2723143</i>	329	40	78	2	2	2,5	245
<i>2723134</i>	454	30	78	3	2	1,9	245
<i>2723144</i>	454	40	78	3	2	2,7	245
<i>2723135</i>	593	30	78	3	2	1,9	245
<i>2723145</i>	593	40	78	3	2	2,7	420
<i>2723155</i>	593	50	78	3	2	2,7	420
<i>2723138</i>	774	30	118	4	3	3,5	420
<i>2723148</i>	774	40	118	4	3	3,5	420
<i>2723168</i>	774	60	75	4	2	3,4	420
<i>2723139</i>	910	30	118	4	3	3,5	420
<i>2723149</i>	910	40	118	4	3	3,5	420
<i>2723169</i>	910	60	60	4	2	3,4	420