



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

ISOLATORKEDJEFÄSTE FÖR OMBYGGNAD

Av varmförzinkat stål. Adapter och
infästningsbultar medföljer.

Kan användas både som avspänningfäste
och hängkedjefäste.

Vid användning som hängkedjefäste skall
fästets axellänk monteras i linjeriktningen.

LB nummer	Passar godstjocklek mm	Ersätter regelbygel tum	A mm	D mm	Vikt kg	Tillåten kraft enligt SEN kN	Korttids- ström max kA-1s	Ingående adapter nummer
3391963	4-9	5/8	65	M16	6,6	40	50	3391918
3391960	8-13	3/4	75	M20	6,7	48	50	3391915
3391961	11-16	7/8	100	M22	7,6	75	50	3391916
3391962	10-15	1	100	M24	7,7	80	50	3391917
För bonplan i regel i linjeriktningen								
3391964	4-10	3/4	70	M20	5,9	48	50	3391921
3391966	8-15	7/8	70	M22	6,7	75	50	3391922
3391968	10-16	1	70	M24	7,0	80	50	3391923
3391970	9-14	1 1/4	85	M30	8,5	120	50	3391920
För bonplan i regel tvärs linjeriktningen								
3391965	4-10	3/4	70	M20	5,9	48	50	3391921
3391967	8-15	7/8	70	M22	6,7	75	50	3391922
3391969	10-16	1	70	M24	7,0	80	50	3391923
3391971	9-14	1 1/4	85	M30	8,5	120	50	3391920